

Назначение

Микросхема интегральная полупроводниковая (транзисторно-транзисторная логика). Представляет собой шесть логических элементов "НЕ". Предназначена для использования в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения.

Обозначение технических условий

- И63.088.023ТУ1

Диапазон температур

- диапазон рабочих температур от - 60 до + 125 °С

Корпусное исполнение

- корпус 401.14-4
- корпус 401.14-5М

Назначение выводов

Вывод	Назначение	Вывод	Назначение
№1	Вход	№8	Выход
№2	Выход	№9	Вход
№3	Вход	№10	Выход
№4	Выход	№11	Вход
№5	Вход	№12	Выход
№6	Выход	№13	Вход
№7	Общий	№14	Питание

